

Технические характеристики


1. Тип телефонной линии	Линия АТС общего пользования
2. Размеры документа	Макс. 216 мм в ширину Макс. 600 мм в длину
3. Ширина сканирования	208 мм
4. Размеры бумаги для печати	A4 = 210 × 297 мм
5. Ширина печати	202 мм
6. Время передачи*	Приблизительно 8 с/стр. (обычный режим) Приблизительно 20 с/стр. (нормальный режим G3)
7. Плотность сканирования	По горизонтали: 8 точек/мм (203 точек/дюйм) По вертикали: 3.85 лин/мм (98 лин/дюйм)-стандартный режим 7.7 лин/мм (196 лин/дюйм)-точный/полутонный режим 15.4 лин/мм (392 лин/дюйм)-суперточный режим
8. Передача полутонов	64 уровня
9. Тип сканера	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
10. Тип принтера	Термопринтер
11. Система уплотнения данных	Модифицированная Хаффмана (MH), Модифицированная READ (MR), Усовершенствованная Модифицированная READ (MMR)
12. Скорость передачи модема	14400/12000/9600/7200/4800/2400 бит/с, автоматическая настройка
13. Условия окружающей среды	5–35 °C, 20–80 % относительной влажности воздуха
14. Габариты (выс. × шир. × глуб.)	149 × 367 × 355 мм
15. Масса	Прибл. 5.2 кг
16. Потребляемая мощность	В ожидании прибл. 7 Вт При передаче прибл. 16 Вт При приеме прибл. 38 Вт При копировании прибл. 52 Вт Максимальная прибл. 160 Вт
17. Источник питания	~220–240 В, 50/60 Гц
18. Емкость памяти	Речевая память**: Приблизительно 18 мин. времени записи, включая приветствие. Факс память***: Приблизительно 28 страниц документа при приеме Приблизительно 25 страниц документа при передаче

*Скорость передачи зависит от содержания страниц, разрешающей способности, состояния телефонной линии и от возможностей принимающего аппарата. Скорость передачи 8 секунд основана на испытательной схеме CCITT №1.

**Время записи может быть сокращено фоновым шумом вызывающего абонента.

***На основе испытательной схемы CCITT №1 при стандартной разрешающей способности и при выключенном режиме коррективки ошибок.

Испытательная страница CCITT №1



Замечание:

- Любые данные, описанные в данной инструкции, могут быть изменены без уведомления.
- Рисунки и иллюстрации в этой инструкции могут незначительно отличаться от реальной продукции.

Список номеров для набора “одним касанием”

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
1		10 (LOWER 1)	
2		11 (LOWER 2)	
3		12 (LOWER 3)	
4		13 (LOWER 4)	
5		14 (LOWER 5)	
6		15 (LOWER 6)	
7		16 (LOWER 7)	
8		17 (LOWER 8)	
9		18 (LOWER 9)	

Список номеров для “быстрого” набора

Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона	Номер станции	Имя / Номер телефона
00		34		68	
01		35		69	
02		36		70	
03		37		71	
04		38		72	
05		39		73	
06		40		74	
07		41		75	
08		42		76	
09		43		77	
10		44		78	
11		45		79	
12		46		80	
13		47		81	
14		48		82	
15		49		83	
16		50		84	
17		51		85	
18		52		86	
19		53		87	
20		54		88	
21		55		89	
22		56		90	
23		57		91	
24		58		92	
25		59		93	
26		60		94	
27		61		95	
28		62		96	
29		63		97	
30		64		98	
31		65		99	
32		66			
33		67			

Индексный указатель

- A** ALL MESSAGES кнопка 26, 27
AUTO RECEIVE кнопка 22, 24
AUTO RECEIVE режим 22, 24, 29
- B** BROADCAST кнопка 41, 42
- C** CHECK кнопка 48
COPY кнопка 18
- D** DELETE кнопка 14, 33
DIGITAL SP-PHONE кнопка 16
DIRECTORY кнопка 34, 35
- E** ERASE кнопка 26, 48
- F** FILM REMAINING кнопка 103
FLASH кнопка 37
- H** HELP кнопка 12
HYPHEN кнопка 14
- I** ID дистанционного управления 52
INSERT кнопка 14
- L** LOWER кнопка 33, 34
- M** MEMO/2WAY REC кнопка 28
MUTE кнопка 16
- N** NEW MESSAGES кнопка 26, 27
- P** PAUSE кнопка 37
- Q** QUICK кнопка 27
- R** REC кнопка 47
REDIAL кнопка 37
REPEAT кнопка 27
RESOLUTION кнопка 18
- S** SECRET кнопка 14, 33
SELECT кнопка 47, 48
SKIP кнопка 27
SLOW кнопка 27
SPACE кнопка 14
- T** TONE кнопка 37
- V** VOLUME кнопка 13, 16, 17
- A** Автоматический набор номера 33, 34
Адресная книга 79, 88, 91
- Б** Быстрый набор номера 33, 34
- В** Время записи вызывающего абонента 62
Время записи для приветствий в режиме ANS/FAX 70
- Г** Голосовой контакт 36
- Д** Дата и время 13
Дисплей, контрастность 67
Документы, передаваемые аппаратом 19
Дружелюбный прием 23, 69
- Ж** Журнал 74, 76
Журнал, автоматическая печать 75
- З** Замена пленки/кассеты с пленкой 103, 104
Защита от ненужных сообщений 45
- И** Искатель 79, 92
Исходные установки дополнительных функций 73
- К** Кнопки прямого вызова абонента 14, 33, 34
Код удаленного включения факса 44
Копирование 79, 91
Копирование с увеличением 56
Копирование с уменьшением 57
- Л** Логотип 14
Логотип, положение при печати 63
- М** Международная передача документов 64
Монитор ICM 70
- Н** Нажим устройства подачи документа 102
- О** Однокнопочный набор номера 33, 34
Определение пленки 72
Определение характерного звонка .. 46
Основные функции 58
Отправка с факса 79, 87, 92
Отчет о многостанционной передаче 42
Отчет о передачах факсов 75, 76
Отчет о сбое электропитания 97
Очистка 105

Индексный указатель (продолжение) --- ---

- П** Передача из памяти 40
Передача с задержкой 39
Пересылка сообщения 50
Поллинг 38
Приветствия 47
Просмотр 79, 91
Пусковая вспомогательная клавиатура 79, 92
- Р** Размер бумаги 8, 106
Размер документа 106
Расширенные функции 58
Режим ANS/FAX 22, 24
Режим набора номера 10
Резервирование передачи 43
Результат связи (сообщение в журнале) 77
Речевой сигнал 21
Речевой сигнал факса 20, 21, 23, 69
Речевой штамп времени/даты 26
Ручной прием, режим 22, 31
- С** Сводка пользовательских программируемых функций 58
Связь с РКО 73
Сигнализатор времени записи 68
Сигнализатор приема в память 68
Сигнализатор сообщения 69
Смятие бумаги 100, 101
Смятие документа 102
Соединение ПК 90
Сообщение на пейджер с факса 71
Сообщения об ошибках 93, 94
Спасение звонков 59
Список текущих установок функций .. 74
Список телефонных номеров 74
Счетчик вызовов 26
Счетчик звонков ANS/FAX 59
- Т** Телефон, режим 22, 23
Телефон/факс, режим 22, 30–32
Телефон/факс, число звонков 61
Телефонный номер Вашего факс-аппарата 15
Тест печати 74
Титульный лист 43
- У** Уменьшение при приеме 66
- Ф** Факс режим 22, 29
Факс, автоматическое дозванивание 34
Факс, счетчик звонков 60
- Ц** Центр сообщений 79, 84, 92
- Ч** Число звонков при приеме факса без звонка 62
- Э** Экономичный режим приема 65
Электронный телефонный каталог .. 35

Киуцу Мацушита Электрик Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan